

4 1/2 (0.8)數位交流瓦特, 乏錶

4 1/2 (0.8"LED) Digital Watt / PF Meter

產品編號 Model No.	an W-2 D1		an VA2 D1	
產品名稱 Product Name	2線瓦特錶 2 Wire Watt Meter		2線乏錶 2 Wire Var Meter	
顯示方式 Readout Display	-19999~19999		-19999~19999	
輸入信號 Input Signal	V:0~120V.0~240V.0~480V, A:0~1A.0~5A.Option		V:0~120V.0~240V.0~480V, A:0~1A.0~5A.Option	
輸出方式 Output Mode	2 A接點 Contact		2 A接點 Contact	
警報方式 Alarm Mode	AL 1 .AL 2		AL 1 .AL 2	
量測速度 Sampling Time	16 次/秒 16 Cycles/Sec		16 次/秒 16 Cycles/Sec	
量測精度 Accuracy	± 0.25% (全刻度) ± 0.25% Full Scale		± 0.25% (全刻度) ± 0.25% Full Scale	
使用電源 Power Supply	AC/DC 100~240V, DC 12/24/30~90V		AC/DC 100~240V, DC 12/24/30~90V	
零值調整 Zero Adjustment	-19999~19999		-19999~19999	
類比輸出 Analog Output	(選配) (Option) 4~20mA. 0~10V. Option		(選配) (Option) 4~20mA. 0~10V. Option	
消耗電力 Power Consumption	8.5 VA 以下 8.5 VA Below		8.5 VA 以下 8.5 VA Below	
接點容量 Relay Contact	AC 277V/7A, DC 30V/7A		AC 277V/7A, DC 30V/7A	
通訊方式 Comm. Mode	(選配) (Option) RS-485 Modbus RTU Mode		(選配) (Option) RS-485 Modbus RTU Mode	
通訊速率 Baud Rate	19200/9600/4800/2400 bps		19200/9600/4800/2400 bps	
環境溫度 Ambient Temperature	-10~60℃		-10~60℃	
環境溼度 Ambient Humidity	20~90 % RH		20~90 % RH	
過載指示 Over Range Indication	doFL/ioFL or -doFL/-ioFL		doFL/ioFL or -doFL/-ioFL	
絕緣耐壓 Surge Test	1.5 KVac / 1 min		1.5 KVac / 1 min	
外殼材料 Housing Material	A B S / PC (不自燃) Non-Flammable Case		A B S / PC (不自燃) Non-Flammable Case	
產品重量 Weight	00 Kg		00 Kg	
外觀尺寸 Size	96mm x 48mm		96mm x 48mm	
開孔尺寸 Panel Cutout	92mm x 45mm		92mm x 45mm	
接線圖 Connection Diagram				