

10 位 (0.4)類比瞬間量.累積量顯示/控制(RS-485)錶瞬間二段/累積一段警報/累積脈波輸出

10 Digits (0.4"LED) Analog Input Totalizer Meter with 2 Alarms for Rate / 1 Alarm for Total / Pulse Output for Total

產品編號 Model No.	an RT- J2	an RT- J2
產品名稱 Product Name	AC/DC電壓.電流顯示/控制瞬間2段警報 AC/DC Voltage, Current Display/Controller 2 Alarms for Rate	AC/DC電壓電流顯示/控制瞬間2段/累積1段警報/脈波輸出 AC/DC Voltage, Current Rate Display/Controller 2 Alarms for Rate/ 1 Alarm/Pulse Output for Total
顯示方式 Readout Display	瞬間值(Rate) 0~99999 累積值(Total) 0~999999999	瞬間值(Rate) 0~99999 累積值(Total) 0~999999999
輸入信號 Input Signal	4~20mA. 1~5V. 0-10V. Option	4~20mA. 1~5V. 0-10V. Option
輸出方式 Output Mode	2 A接點 Contact AL 1 .AL 2	4 A接點 Contact AL 1 .AL2 . AL3 . AL 4
警報方式 Alarm Mode	(選配) 瞬間 $\geq$ Hi動作或 $<$ Lo動作 累積 $\geq$ Hi動作	(選配) 瞬間 $\geq$ Hi動作或 $<$ Lo動作 累積 $\geq$ Hi動作
輸出解析 Output Resolution	15 bit 數位轉類比 15 bit digital to analog	15 bit 數位轉類比 15 bit digital to analog
量測精度 Accuracy	$\pm 0.05\%$ (全刻度) $\pm 0.05\%$ Full Scale	$\pm 0.05\%$ (全刻度) $\pm 0.05\%$ Full Scale
使用電源 Power Supply	AC/DC 100~240V, DC 12/24/30~90V	AC/DC 100~240V, DC 12/24/30~90V
零值調整 Zero Adjustment	-19999~99999	-19999~99999
類比輸出 Analog Output	4~20mA.0~10V.Option	4~20mA.0~10V.Option
消耗電力 Power Consumption	8.5 VA 以下 8.5 VA Below	8.5 VA 以下 8.5 VA Below
接點容量 Relay Contact	AC 277V/7A, DC 30V/7A	AC 277V/7A, DC 30V/7A
通訊方式 Comm. Mode	(選配) (Option) RS-485Modbus RTUmode	(選配) (Option) RS-485Modbus RTUmode
通訊速率 Baud Rate	19200/9600/4800/2400 bps	19200/9600/4800/2400 bps
環境溫度 Ambient Temperature	-10~60°C	-10~60°C
環境溼度 Ambient Humidity	20~90 % RH	20~90 % RH
過載指示 Over Range Indication	doFL/ioFL or -doFL/-ioFL	doFL/ioFL or -doFL/-ioFL
絕緣耐壓 Surge Test	1.5 KVac / 1 min	1.5 KVac / 1 min
外殼材料 Housing Material	A B S / PC (不自燃) Non-Flammable Case	A B S / PC (不自燃) Non-Flammable Case
產品重量 Weight	00 Kg	00 Kg
外觀尺寸 Size	96mm x 48mm	96mm x 48mm
開孔尺寸 Panel Cutout	92mm x 45mm	92mm x 45mm
接線圖 Connection Diagram		