



10 位 (0.4) 類比瞬間量. 累積量顯示/控制 (RS-485) 錶瞬間二段/累積一段警報/累積脈波輸出
 10 Digits (0.4"LED) Analog Input Totalizer Meter with 2 Alarms for Rate / 1 Alarm for Total / Pulse Output for Total

產品編號 Model No.	an RT- J2 an RT4 J2		an RT- J2 an RT4 J2	
產品名稱 Product Name	荷重元/4線傳送器顯示/控制瞬間二段警報 Load Cell/4 Wires Transmitter Display/Controller 2 Alarms for Rate		荷重元/4線傳送器顯示/控制瞬間二段/累積一段警報/脈波輸出 Load Cell/4 Wires Transmitter Display/Controller 2 Alarms for Rate/ 1 Alarm/Pulse Output for Total	
顯示方式 Readout Display	瞬間值(Rate) 0~99999 累積值(Total) 0~999999999		瞬間值(Rate) 0~99999 累積值(Total) 0~999999999	
輸入信號 Input Signal	4~20mA. 1~5V. 0-10V. Option		4~20mA. 1~5V. 0-10V. Option	
輸出方式 Output Mode	2 A/B接點 Contact AL 1 .AL 2		4 A接點 Contact AL 1 .AL2 . AL3 . AL 4	
警報方式 Alarm Mode	(選配) 瞬間 \geq Hi動作或 $<$ Lo動作 累積 \geq Hi動作		(選配) 瞬間 \geq Hi動作或 $<$ Lo動作 累積 \geq Hi動作	
輸出解析 Output Resolution	15 bit 數位轉類比 15 bit digital to analog		15 bit 數位轉類比 15 bit digital to analog	
量測精度 Accuracy	$\pm 0.05\%$ (全刻度) $\pm 0.05\%$ Full Scale		$\pm 0.05\%$ (全刻度) $\pm 0.05\%$ Full Scale	
使用電源 Power Supply	AC/DC 100~240V, DC 12/24/30~90V		AC/DC 100~240V, DC 12/24/30~90V	
零值調整 Zero Adjustment	-19999~99999		-19999~99999	
類比輸出 Analog Output	4~20mA.0~10V.Option		4~20mA.0~10V.Option	
消耗電力 Power Consumption	8.5VA 以下 8.5VA Below		8.5VA 以下 8.5VA Below	
接點容量 Relay Contact	AC 277V/7A, DC 30V/7A		AC 277V/7A, DC 30V/7A	
通訊方式 Comm. Mode	(選配) (Option) RS-485Modbus RTUmode		(選配) (Option) RS-485Modbus RTUmode	
通訊速率 Baud Rate	19200/9600/4800/2400 bps		19200/9600/4800/2400 bps	
環境溫度 Ambient Temperature	-10~60°C		-10~60°C	
環境溼度 Ambient Humidity	20~90 % RH		20~90 % RH	
過載指示 Over Range Indication	doFL/ioFL or -doFL/-ioFL		doFL/ioFL or -doFL/-ioFL	
絕緣耐壓 Surge Test	1.5 KVac / 1 min		1.5 KVac / 1 min	
外殼材料 Housing Material	A B S / PC (不自燃) Non-Flammable Case		A B S / PC (不自燃) Non-Flammable Case	
產品重量 Weight	00 Kg		00 Kg	
外觀尺寸 Size	96mm x 48mm		96mm x 48mm	
開孔尺寸 Panel Cutout	92mm x 45mm		92mm x 45mm	
接線圖 Connection Diagram	