

型号 <i>Model</i>	<i>AC 853A-4</i>	<i>AC 853A-8</i>	<i>AC 453A-4</i>	<i>AC 453A-8</i>
外观 <i>Appearance</i>				
功能 <i>Function</i>	总数 + 加算或减算预定计数器 + 缓冲停车 Total + Up or down preset counter + slow stop. 预设乘法和预设除法功能 + 小数点可规划 Preset Divisor and Multiplier Function + One Decimal Point Setting AB相计数器 AB Phase Counter.			
设定范围 <i>Setting Range</i>	主设定位数 (红色 LED) 4位数, 8位数 Main setting Digits (Red LED) 4 Digits, 8 Digits , 预设4位数, 8位数, 总数设定 4位数, 8位数 Preset 4, 8 Digits, Total setting 4, 8 Digits			
显示范围 <i>Display Range</i>	4位数, 8位数 (红色 LED) 4, 8 Digits (Red LED)			
计数方式 <i>Counting Mode</i>	1脉波输入Pulse Input : INA为加算Add, INB为减算Subtract, 2脉波输入2 Pulse Input : INA为HI时, INB为HI视为减算Subtract 2脉波输入 2 Pulse Input : INB为HI时, INA为HI视为加算for Add INA为脉波输入 for Pulse Input, INB为HI时为加算 for Add, INB为LO时为减算 for Subtract			
复归方式 <i>Reset Mode</i>	手动复归, 外部复归, 自动复归 Manual, External, Automatically Reset.			
输入方式 <i>Input Mode</i>	接点信号 Contact input 5~24V 无接点 Non-Contact NPN / PNP input DC 5~24V 10KHz A.B Phase signal.			
输出方式 <i>Output Mode</i>	1.Relay output AC 220V / 5A, 1A. 2.NPN output DC 24V / 20mA. 3.正动作或逆动作输出, 可规划设定 3. Can Set Direct or Reverse Action			
工作电压 <i>Operating Voltage</i>	90V ~ 240V / AC			
消耗电流 <i>Current Consumption</i>	Relay output 5W NPN output 4W			
停电记忆 <i>Memory Mode</i>	E² prom memory time:10 Years			
使用环境温度湿度 <i>Ambient Temp. & Humidity</i>	-10 ~ 60°C 80% RH Below			
振动测试 <i>Vibration Test</i>	0.7mm 20Hz. 500m/s² X.Y.Z Each ten minutes			
外用电源 <i>Power Supply</i>	DC 24V±10% 50mA			
重量 <i>Weight ; Approx.</i>	g g g			
外观尺寸 (单位: mm) <i>Dimensions (Units: mm)</i>	PANEL CUTOUT 开孔尺寸 45mm x 92mm 45mm x 45mm			