

5 位 (0.56)交流電壓. 電流錶(顯示)

5 Digits (0.56"LED) AC Voltage/Current Power Meter (Display)

產品編號 Model No.	an AV- 51	an AA- 51
產品名稱 Product Name	交流電壓錶 AC Voltage Power Meter	交流電流錶 AC Current Power Meter
顯示方式 Readout Display	-19999~99999	-19999~99999
輸入信號 Input Signal	0~50mV,0~5V,1~5V,0~300V,0~600V,Option	0~20uA,0~200uA,0~2ma,0~20mA,0~2A,Option
輸出方式 Output Mode	無 None	無 None
警報方式 Alarm Mode	無 None	無 None
量測速度 Sampling Time	16 次/秒 16 Cycles/Sec	16 次/秒 16 Cycles/Sec
量測精度 Accuracy	± 0.2% (全刻度) ± 0.2% Full Scale	± 0.2% (全刻度) ± 0.2% Full Scale
使用電源 Power Supply	110V/220V/AC ± 10%	110V/220V/AC ± 10%
零值調整 Zero Adjustment	-19999~99999	-19999~99999
類比輸出 Analog Output	無 None	無 None
消耗電力 Power Consumption	4.5 VA 以下 4.5 VA Below	4.5 VA 以下 4.5 VA Below
接點容量 Relay Contact	無 None	無 None
通訊方式 Comm. Mode	無 None	無 None
通訊速率 Baud Rate	無 None	無 None
環境溫度 Ambient Temperature	-10~60℃	-10~60℃
環境溼度 Ambient Humidity	20~90 % RH	20~90 % RH
過載指示 Over Range Indication	doFL/ioFL or -doFL/-ioFL	doFL/ioFL or -doFL/-ioFL
絕緣耐壓 Surge Test	2 KVac / 1 min	2 KVac / 1 min
外殼材料 Housing Material	A B S / PC (不自燃) Non-Flammable Case	A B S / PC (不自燃) Non-Flammable Case
產品重量 Weight	00 Kg	00 Kg
外觀尺寸 Size	96mm x 48mm	96mm x 48mm
開孔尺寸 Panel Cutout	92mm x 45mm	92mm x 45mm
接線圖 Connection Diagram		